

**A Hitelesítő Tábla 2019. július 1-től hatályos szerkezete**

<i>pozíció</i>	<i>mezőnév</i>	<i>tartalom</i>	<i>típus</i>	<i>hossz</i>	<i>érték</i>	<i>megjegyzés</i>
1 – 8	G-kód	zsíró irányítókód	N	8	bbbffffΔ	bbb = bankkód, ffff = fiókkód, Δ = CDV
9	V-jel	VIBER-jelző	A	1	D I szóköz	D Direkt , közvetlen VIBER résztvevő I Indirekt, közvetett VIBER résztvevő VIBER-ben nem kommunikálhat
10 – 20	V-BIC	BIC	AN	11	BIC szóköz	V-jel = D esetén a közvetlen BIC azonosító, V-jel = I esetén a közvetítő BIC azonosító V-jel = szóköz esetén a V-BIC értéke is szóköz
21 – 22	G-számla	számlaszám hossza	N	2	16 24 40 08	a bank 16 karakter hosszúságú számlaszámot használ a bank 24 karakter hosszúságú számlaszámot használ a bank vegyes (16/24 karakter) hosszúságú számlaszámot használ a bank nem adta meg az általa használt számlaszámok hosszát
23 – 62	G-bank	név	AN	40		hitelintézet (fiók) megnevezése

**A Hitelesítő Tábla 2019. július 1-től hatályos szerkezete**

63 – 112	G-cím	cím	AN	50		hitelintézet (fiók) címe (irányítószám_város, és a bejelentés szerinti egyéb adatok)
113	G-jelleg	jellegkód	A	1	P I szóköz	P – közvetlen, központi fiók ( <b>publishing</b> ) I – közvetett, indirekt fiók GIRO-ban nem kommunikálhat
114 – 121	G-direkt	közvetlen kód	AN	8	G-kód szóköz	G-jelleg = I esetén a közvetlen (P) fiók zsró irányító kódja G-jelleg = P vagy szóköz esetén a közvetlen kód szóköz
122 – 125	G-GID	GID száma	N	4	gggg szóköz	a banki zsró végpont ( <b>GID</b> ) azonosítója G-jelleg = szóköz esetén a GID szám szóköz
126 – 136	V-T&T	T&T / nem SWIFT BIC	AN	11		V-jel = D esetén a bank 'test & training' BIC kódja vagy szóköz V-jel = I esetén a bank 'nem SWIFT' BIC kódja vagy szóköz
137	V-send	ügyfél küldhet jelző	A	1	S szóköz	az ügyfél küldhet VIBER-ben az ügyfél nem küldhet VIBER-ben

**A Hitelesítő Tábla 2019. július 1-től hatályos szerkezete**

138	V-receive	ügyfél fogadhat jelző	A	1	R szóköz	az ügyfél fogadhat VIBER-ben az ügyfél nem fogadhat VIBER-ben
139	AFR-jelleg	jellegkód	A	1	P I F szóköz	P – közvetlen AFR tag, központi fiókja (elsődleges bankkódonként egy fiók) I – közvetett AFR tag, központi fiókja (elsődleges bankkódonként egy fiók) F - közvetlen/közvetett AFR résztvevő P vagy I központi fiókja melletti további fiókok AFR-ben nem kommunikálhat
140-150	AFR közvetett-BIC	AFR közvetett BIC	AN	11	BIC szóköz	AFR-jelleg = I és a hozzá tartozó F jellegkódok esetén Közvetett AFR tag BIC kódja AFR-jelleg = szóköz vagy P és a hozzá tartozó F jellegkódok esetén az AFR közvetett-BIC értéke is szóköz
151 - 161	AFR közvetlen-BIC	AFR közvetlen BIC	AN	11	BIC szóköz	AFR-jelleg = P, I vagy F esetén Közvetlen AFR tag BIC kódja AFR-jelleg = szóköz esetén az AFR közvetlen BIC értéke is szóköz
162-164	Elsődleges bankkód	Összetartozást jelölő bankkód	N	3	bbb	A rendszertag által elsődlegesen használt bankkód, amelyet egységesen kell feltüntetni a rendszertag által bejelentett összes fiók esetében.

**Megjegyzés**

A mezőnévben a **G** (GIRO, zsíró) jelzi a BKR InterGIRO1-re, InterGIRO2-re, a **V** a VIBER-re, az **AFR** pedig az azonnali elszámolásra (GIROInstant) vonatkozó adatokat.